

# コンバーター

## 仕様



|        |  |
|--------|--|
| 映像入力   | AHD/HD-TVI/HDCVI 720p 25/30/50/60Hz, 1080p 25/30Hz, NTSC, PAL  |
| 映像出力   | HDMI/VGA(480p, 576p, 720p/50/60Hz, 1080i/50/60Hz, 1080p/50/60Hz)<br>NTSC/PALまたはAHD/HD-TVI/HDCVIループ出力   |
| 映像入力端子 | BNC×5 75Ω ×2   |
| 映像出力端子 | HDMI : タイプA、VGA : ミニDsub15、コンポジット/AHD/HD-TVI/HDCVI : BNC×5(映像入力2と切替で使用)  |
| 動作モード  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■HDループ出力モード</li> <li>■コンポジット出力モード</li> <li>■HD入力モード(2系統のHD/コンポジット映像を入力)</li> </ul> 2系統の映像は前面ボタンによる切替またはPIP(ピクチャーインピクチャー)で表示<br>PIPは表示位置及びサイズを変更可能   |
| スイッチ   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ティップスイッチ</li> </ul> 各モードとPIP設定モードを切替<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■押ボタンスイッチ(2個)</li> </ul> ループ出力モード : HDMI/VGA出力解像度の変更 コンポジット出力モード : アンダースキャンレベルの変更<br>HD入力モード : 入力信号の切替<br>PIP設定モード : PIPウインドウの位置/サイズを設定 |
| スイッチ   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ティップスイッチ</li> </ul> 各モードとPIP設定モードを切替<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■押ボタンスイッチ(2個)</li> </ul> ループ出力モード : HDMI/VGA出力解像度の変更 コンポジット出力モード : アンダースキャンレベルの変更<br>HD入力モード : 入力信号の切替<br>PIP設定モード : PIPウインドウの位置/サイズを設定 |
| 電源     | DC12V (電源アダプター付属)  |
| 消費電力   | 最大4.2W   |
| 動作環境   | 温度 : 0~55℃ 湿度 : 5~95%RH(結露不可)  |
| 外形寸法   | 88(W)×30(H)×130(D)mm   |
| 質量     | 275 g  |
| 付属品    | 取扱説明書、電源アダプター(入力 : AC100V(50/60Hz) 出力 : DC12V)×1<br>固定ネジ+アンカー×4セット   |

### 【特徴】

- **AHD/HD-TVI/HDCVI映像信号変換**  
AHD/HD-TVI/HDCVI信号をHDMI、アナログRGB(VGA)、コンポジット映像信号に変換します。3つの出力は同時に使用することができます。入力解像度は1080pと720pに対応しております。
- **NTSC/PAL対応**  
入力信号はAHD/HD-TVI/HDCVI信号のほかにコンポジット映像信号(NTSC/PAL)に対応しております。
- **ループ出力**  
各種HD入力はコンポジット映像に変換するほかにループ出力することができます。ループ出力、HDMI、VGAの3出力は同時に使用することができます。\*ループ出力に信号変換機能はありません。入力された信号をそのまま出力します。
- **2入力可能**  
AHD、HD-TVI、HDCVI、コンポジット映像は同時に2系統入力することもできます。出力は切替出力またはPIP(ピクチャーインピクチャー)表示出力が可能です。\*2入力時はループ出力は使用することができません。\*AHD信号とHDCVI信号は同時入力することができません。

※HD入力モード時はループ出力は使用することができません。

※HD入力モード時はAHD信号とHDCVI信号は同時入力することができません。

## 型式

SAD001HD4

株式会社KSM